



■ EINRICHTUNG FRITZ!BOX OHNE PROVIDERPROFIL (ACS)

Es ist zwingend erforderlich dass die erweiterte Ansicht vorab aktiviert ist!

Je nach Betriebsart muss der Anschluss ausgewählt werden (Kupfer, Glas oder FTTB) In unserem Beispiel wird eine FRITZ!Box 7590 per DSL betrieben.

SCHRITT 1

FRITZ!Box 7590 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server

Übersicht Internet Online-Monitor Zugangsdaten Filter Freigaben

Internetanbieter
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter weitere Internetanbieter
anderer Internetanbieter
Name K-Net Telekommunikations GmbH

SCHRITT 2

Werden Zugangsdaten benötigt – Nein anklicken.

Übersicht Internet Online-Monitor Zugangsdaten Filter

Zugangsdaten
Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja
 Nein

SCHRITT 3

Verbindungseinstellungen öffnen, VLAN für den Internetzugang verwenden anklicken und das VLAN 751 für das Internet eintragen.

Freigaben MyFRITZ!-Konto DSL-Informationen Telefonie Heimnetz WLAN Smart Home Diagnose System Assistenten

Verbindungseinstellungen
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Verbindungseinstellungen ändern ▲

VLAN-Einstellungen
Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden
VLAN-ID 751

DSL-ATM-Einstellungen
VPI 1
VCI 32

SCHRITT 4

Im Anschluss kann alles gespeichert werden und der Internetzugang wird nach dem Übernehmen geprüft.

Assistenten Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch Rechtliches Tipps & Tricks Newsletter avm.de

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

Übernehmen Abbrechen

DIE FRITZ!BOX IST IM ANSCHLUSS ONLINE.